


AD4-AO08I

8 analogových výstupů

- 8× galvanicky oddělený analogový proudový výstup
- Indikace aktivity modulu LED
- Systémová sběrnice pro připojení k AD4-CPS s konektory TBUS
- Maximální počet až 18 modulů v sestavě
- Montáž na DIN lištu 35 mm



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výstupy	8
Společný vodič	AGND
Výstupní proud	(0 až 20) mA
Maximální zatěžovací odpor	500 Ω
Rozlišení převodníku	12 bitů
Přesnost nastavení	±1 LSB
Abs. chyba nastavení	< 1 %
Teplotní závislost	Typicky ±10 ppm/°C
Galvanické oddělení	Ano
Izolační pevnost	500 V stř. / 1 minuta *)
Napájení	
Maximální příkon modulu	2,6 W **)
Ostatní	
Připojení na systémovou sběrnici	Konektory TBUS
Maximální počet modulů v sestavě	18 **)
Připojení signálů	Phoenix Contact, řada HSCP-SP pružinové svorky Push-in
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	DIN lišta 35 mm
Hmotnost	0,1 kg
Rozměry	(124,3 × 18,7 × 76,5) mm


*) Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení bezpečných a nebezpečných částí.

) Zdroj na **AD4-CPS je schopen pro napájení modulů dodávat 48 W. Osazení jiných modulů ovlivňuje maximální počet **AD4-AO08I** v sestavě.


OBJEDNACÍ ÚDAJE

AD4-AO08I	Modul 8 analogových proudových výstupů, konektory Phoenix Contact, HSCP-SP
TBUS8-18,8-7P1S	Konektor systémové sběrnice (není součástí dodávky modulu)


ROZMÍSTĚNÍ KONEKTORŮ




DOPORUČENÁ ZNAČKA



ROZMÍSTĚNÍ LED



MECHANICKÉ ROZMĚRY



Další údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([adis4_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amitation.cz.